

Guida installazione e configurazione BRIA per Windows

INSTALLAZIONE

1. Selezionare la lingua di installazione dell'applicativo e premere sul pulsante OK. Sulla successiva schermata premere sul pulsante Avanti.

l'instal	nare la lingua da utilizzare durante azione:
	a short here
Italia	0

2. Accettare i termini del contratto di licenza spuntando la relativa voce e premere il pulsante Avanti.

Leggere attenta	mente il contratto di lici	enza	
	CounterP	ath Corporation	
	End-User Li	cense Agreement	
*IMPORTANT: subscription with subscription with **IMPORTANT Some mobile net over their network with VoIP. You CounterPath Corp by your carrier for	This is a softphone app a SIP-based VoIP provid VOIP OVER MOBILE work operators may pr ik and may also impose agree to learn and abid poration will not be hel r use of VoIP over mobi	plication and not a VoIP se der is required to make calls /CELLULAR DATA NOTI rohibit or restrict the use of a additional fees, or other of be by your cellular carrier's Id liable for any charges, fe- ile/cellular data.**	rvice. A SIP server or * CE of VoIP functionality harges in connection network restrictions. ss or liability imposed
🗸 Accetto i termi	ni del Contratto <mark>d</mark> i Licer	nza	

3. Verificare che le voci Creare un'icona sul desktop e Avvia l'applicazione all'avvio di Windows siano spuntate e premere il pulsante Avanti. Quindi confermare l'installazione premendo il pulsante Installa. Ad installazione terminata premere il pulsante Fine e troverete sul Desktop l'icona dell'applicazione.

Cartella di destinazione Scegliere Avanti per effettuare l'installazione nella cartella predefinita oppure scenliere Cambiare per selezionare una cartella differente	ŝ
Installa Bria 4 in:	COUNTERPA
C:\Program Files (x86)\CounterPath\Bria 4\	
Cambia	
Creare un'icona sul desktop.	
Avvia l'applicazione all'avvio di Windows. Crea un'icona nella barra di Avvio veloce.	
Indietro	Annulla

CONFIGURAZIONE

1. Avviare l'applicazione Bria ed inserire un nuovo account VoIP cliccando su "Impostazioni account".

Bria 4 -			- ×
Softphone	Visualizza Contatti Guida		
Offline		مە	34
Ø 18	()		***
	Account non attivato.		
	Accedere a: Impostazioni account		

- 2. Sotto il tab Account compilare i campi nel seguente modo:
 - Nome account: VoipTel
 - ID utente: numero Account VoIP o numero dell'utente Easy-VoipTel
 - Dominio: voip.swissvoiptel.ch oppure il nome a dominio del centralino Easy-VoipTel
 - Password: la password dell'Account VoIP o dell'utente Easy-VoipTel
 - Nome visualizzato: numero Account VoIP o numero dell'utente Easy-VoipTel
 - Nome autorizzazione: numero Account VoIP o numero dell'utente Easy-VoipTel

Account SIP	×				
Account Casella voca	ale Topologia Presenza Storage Trasporto Avanzate				
Nome account: VoipTe					
Protocollo: SIP					
_ Autorizza questo acco	unt per				
🗸 Chiama					
☑ IM e presenza	☑ IM e presenza				
Dettagli utente					
* ID utente:	123456				
* Dominio:	voip.swissvoiptel.ch				
Password:	•••••				
Nome visualizzato:	123456				
Nome autorizzazione:	123456				

3. Sotto il tab Casella vocale inserire il valore 777 sulla voce Numero per attivare il controllo della casella vocale e confermare le modifiche premendo il pulsante OK.

Account SIP		×
Account Casella vocale Topologia Presenza Storage T	rasporto	Avanzate
✓ Controlla casella vocale		
Numero per attivare il controllo della casella vocale: 777		
Numero per l'invio di chiamate alla casella vocale:		
Invia chiamate a casella vocale se senza risposta per: 0	second	li
Inoltro in corso		
Sempre a:		
Quando al telefono, inoltra a:		
	ок	Annulla

4. Cliccare sul menu Softphone quindi sul sottomenu Preferenze.



5. Verificare che la voce Avvio automatico all'avvio di Windows sia spuntata sotto la categoria Applicazione.

Preferenze	_ ×		
Applicazione	Applicazione		
Avvisi e suoni			
Privacy	Preferenze generali		
Dispositivi	Lingue: Italiano 💌		
Tasti di scelta rapida			
Codec audio	Avvio automatico all'avvio di Windows		
Codec video	✓ Chiama subito non appena un numero di telefono viene selezionato		
Rubrica	Attiva schermata di accesso		
Chiamate			
File & Schede Web	 Metti in pausa iTunes quando effettuano o ricevono chiamate 		
	Imposta Bria 4 come softphone predefinito.		

6. Sotto la categoria Codec audio mantenere attivati solo i codec G.722, G.729 e G711 uLaw utilizzando le frecce centrali per abilitare/disabilitare i codec.

Preferenze				_ ×	
Applicazione	Codec audio				
Avvisi e suoni Privacy	Codec		Codec attivatos		
Dispositivi	BroadVoice32		G.722		
Tasti di scelta rapida	G711 aLaw	>>	G.729		
Codec audio	ilbC		G711 uLaw		
Codec video	OPUS	<<			
Rubrica	SILK Narrowband				
Chiamate	SILK Super-Wideband				
File & Schede Web	SILK Wideband				
	Selezionare un codec dagli elenchi sopra per visualizzare le proprietà				
	Descrizio	ne: G.722			
	Intervallo velocità in bit (bps): 80000 - 80000				
	Fede	ltà: 64000			
	Ottima qualità (PES	(Q): 0.0	4.5		
Ripristina impostazi	one predefinita		ок	Annulla	